



Descrição genérica da central de comando mod. SIS-01:

Central de comando de fácil instalação. Possui temporizador de auto desligamento no caso de disparo acidental (\cong cinco minutos). Fornecida com fonte interna para carregar a bateria a qual suporta aproximadamente 4 (quatro) sensores passivos (considerando como média de consumo de $\pm 80\text{mA}$).

Descritivo de ligação nos terminais de solda

Negativos (interligados por baixo da placa) - Terminais para se conectar o negativo da bateria, negativo, negativo (fio preto) do discador, negativo dos sensores infravermelhos (ativo e passivos), comun dos sensores, etc.

P1 - Ligar o retorno dos sensores (ligação série normalmente fechado em relação ao negativo).

D - Ligar o positivo da sirene piezoelétrica (fio vermelho) e o disparo do discador (fio branco).

Positivos (interligados por baixo da placa) - Terminais utilizados para se conectar o positivo da bateria, o positivo (fio vermelho) do discador, positivo dos sensores infravermelhos (ativo e passivos).

Desenho ilustrativo de instalação da central de comando SIS-01:

